

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER AIR DMX

Brighter Air DMX to nadajnik/odbiornik 512 kanałów DMX. Air DMX dostarcza niezawodnej bezprzewodowej transmisji DMX kompatybilnej z protokołem W-DMX. Urządzenie posiada gniazda XLR 3-pin oraz 5-pin, ponadto duży wyświetlacz zapewnia szybką i intuicyjną obsługę. Całość zamknięta w małej kompaktowej obudowie.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 30W

Napięcie zasilania: 9V DC

Cechy i Funkcje:

Tryby pracy: TX/RX/Auto

Protokoły komunikacji: W-DMX G5, W-DMX G4S, W-DMX G3

Obsługa do 85 urządzeń w trybie auto

Pasmo pracy: 2,4GHz

Gwint 1/4 cala

Zewnętrzny zasilacz

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 160x160x130mm

Waga: 1 kg

Gniazda zasilania w standardzie: DC (IN/OUT)

Gniazda DMX: 3-pin/5-pin (IN/OUT)

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013